

STYKI POMOCNICZE DO  
STYCZNIKA

 SERIA:  
**EBS1C-K**
*Auxiliary contacts / Hilfskontakte /  
Pomocné kontakty / Pomocné kontakty /  
Segédérintkezők.*


Styki pomocnicze służą do przekazywania informacji w obwodach elektrycznych, np. odnośnie pracy odbiornika. Rozróżniamy styki NO i NC, które załączają lub rozłączają się razem ze stykami głównymi, roboczymi.

*Auxiliary contacts are used to transmit information in electrical circuits, e.g. regarding the operation of the receiver. We distinguish NO and NC contacts, which connect or disconnect together with the main, working contacts.*

Moment dokręcenia zacisków  
*Terminal tightening torque* **0,8Nm**

Prąd znamionowy  
**10A**

Znamionowe napięcie izolacji  
**690V**

Rodzaje styków  
**NO, NC**



Prąd znamionowy / <i>Rated current</i>	In [A]	10
Rodzaje zestyków / <i>Contacts</i>	1NO+1NC lub 2NO+2NC lub 4NO	
Znamionowe napięcie izolacji / <i>Rated insulation voltage</i>	Ui [V]	690

 Dane techniczne / *Specifications*

EAN	Seria	Prąd znamionowy In [A]	Układ styków	Przekrój przewodów [mm <sup>2</sup> ]	Pakowanie
EAN	Serie	Rated current In [A]	Contacts	Cross section [mm <sup>2</sup> ]	Packing
5902838490150	EBS1C-11K	10	1NO+1NC	2,5	1/1
5902838490167	EBS1C-22K	10	2NO+2NC	2,5	1/1
5902838490174	EBS1C-40K	10	4NO	2,5	1/1