

ŁĄCZNIK O STYKU CHWILOWYM
„DZWONEK” Z
PODŚWIETLENIEM 9126

SERIA:
ARGO

Bell switch with backlight / Klingelschalter mit Hintergrundbeleuchtung / Zvonkový spínač s podsvícením / Zvončekový spínač s podsvietením / Csengő kapcsoló háttérvilágítással.



Łącznik dzwonkowy posiada pojedynczy przycisk działający jako zwierny, odbijający. Łączy pojedynczy obwód a po puszczeniu przycisku, sprężyna samoczynnie odbija przycisk powodując jego rozłączenie. Łącznik posiada podświetlenie przycisku. Montowany jest w standardowej puszcze jako łącznik podtynkowy.

The bell switch has a single button working as a closing, reflecting. It connects a single circuit and after releasing the button, the spring automatically rebounds the button, causing it to disconnect. The switch has a button backlight. It is mounted in a standard box as a flush-mounted switch.

Norma

Standard: **PN-EN 60669-1**

Prąd znamionowy
10A

Napięcie znamionowe
250V AC

Kolor
Biały



EAN	5902838494707	
Seria / Serie	9126	
Funkcja / Function	Łącznik o styku chwilowym „dzwonek” z podświetleniem / Bell switch with backlight	
Prąd znamionowy / Rated current	In [A]	10
Napięcie znamionowe / Rated voltage	Un [V]	250 AC
Stopień ochrony / Protection degree	IP20	
Kolor / Colour	Biały / White	
RAL (zbliżony) / RAL (nearing)	1013-P	
Materiał / Material	Tworzywo sztuczne, metal / Plastic, metal	
Wykończenie powierzchni / Surface finish	Błyszcząca / Shiny	
Typ zacisku / Terminal type	Śrubowe / Screw	
Sposób montażu / Mounting method	Ramkowy / Frame	

Montaż / Montage	Podtynkowy / Flush-mounted
Podświetlenie / Backlight	Tak / Yes
Pakowanie / Packing	10/200

Wymiary / Dimensions:

