

**PRZEŁĄCZNIKI MODUŁOWE
1-0-2 SIEĆ - AGREGAT**
**SERIA:
BX9G**

Modular changeover switch 1-0-2 mains-generator / Modularer Umschalter 1-0-2 Netz-Generator / Modulární přepínač 1-0-2 síťový generátor / Modulárny prepínač 1-0-2 sieťový generátor / Moduláris váltókapcsoló 1-0-2 hálózati generátor.



Przełącznik modułowy pozwala na wybór zasilania pochodzącego z jednego z dwóch źródeł (np. z sieci oraz z agregatu)

The modular changeover switch is a unique solution for the control between two power supplies. (e.g. from the grid and from the generator).

Norma
Standard:
PN-EN 60947-3

Moment dokręcenia śrub
Torque of screw
1,5Nm

Napięcie znamionowe
AC 230/400 V

Prąd znamionowy
40A

Ilość pół
1,3,4



Prąd znamionowy / Rated current	In [A]	40
Napięcie znamionowe / Rated voltage	Un [V]	1P AC 230 3P,4P AC 400
Częstotliwość znamionowa / Rated frequency	[Hz]	50/60
Liczba biegunów / Number of poles		1P, 3P, 4P
Liczba modułów / Number of modules		1M, 3M, 4M
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane / Rated impulse withstand voltage	Uimp [kV]	4
Przekrój przewodów łączeniowych / Wire cross section	[mm ²]	1 - 16
Trwałość mechaniczna / Mechanical life	cykl	20000
Trwałość elektryczna / Electrical life	cykl	10000
Norma / Standard		PN-EN 60947-3

Dane techniczne / Specifications

EAN	Seria Serie	Prąd znamionowy Rated current In [A]	Napięcie znamionowe Rated voltage Un [V]	Ilość biegunów Number of poles	Ilość modułów Number of modules	Przekroje przewodów Wire cross section [mm ²]	Pakowanie Packing
5902838496879	BX9G	40	AC 230	1	1	1-10	12/180
5902838493533	BX9G	40	AC 400	3	3	1-10	4/60
5902838493540	BX9G	40	AC 400	4	4	1-10	3/45

Wymiary / Dimensions

